

## Monitores LG

**38WR85QC-W.AEU**

38" UltraWide™ WQHD+ Curvo Nano IPS

ECRÃ CURVO COM ALTO NÍVEL DE COR  
 VESA DisplayHDR™ 600  
 CENTRAL MULTIPORT HUB  
 USB TYPE-C, LG Switch App, PBP, PIP  
 DUAL CONTROLLER  
 OPTIMIZADO PARA GAMING  
 144Hz, 1ms, NVIDIA G-Sync™

## ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ecrã (Polegadas)            | 37.5" (95.29 cm)     |
| Tipo de Painel              | IPS                  |
| Paleta de Cor               | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Profundidade de Cor         | 1.07B                |
| Densidade de pixels (mm)    | 0.2291 x 0.2291      |
| Tempo de Resposta           | 1ms (GtG at Faster)  |
| Frequência de Refrescamento | 144Hz                |
| Formato                     | 21:9                 |
| Resolução                   | 3840 x 1600          |
| Brilho Típico               | 450cd/m²             |
| Rácio de Contraste          | 1000:1               |
| Ângulo de visão             | 178°/178°            |
| Consumo de Energia          | 40.33W               |
| Tratamento Anti-reflexo     | √                    |
| Curvatura do ecrã           | 2300R                |

## CONECTIVIDADE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| HDMI version 2.3         | √ (2 EA)   |
| Display Port version 1.4 | √ (1 EA)   |
| USB-C Power Delivery 90W | √ (1 EA)   |
| USB 3.0 up/downstream    | √ (1 EA)   |
| LAN (RJ-45)              | √          |
| Headphone Out            | √ (4 Pole) |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Colunas de Som              | 7W x 2 |
| Ecrã VESA HDR™ 600          | √      |
| Tecnologia Nano IPS™        | √      |
| NVIDIA G-Sync™              | √      |
| HDR10 (High Dynamic Range)  | √      |
| Crosshair                   | √      |
| AMD FreeSync™               | √      |
| Modo Dynamic Action Sync    | √      |
| Estabilizador de Negros     | √      |
| Flicker Safe                | √      |
| Modo de Poupança de Energia | √      |
| Modo de Leitura             | √      |
| KVM Switch                  | √      |
| Picture-by-Picture (PBP)    | √      |
| Picture-in-Picture (PIP)    | √      |
| LG Switch App               | √      |

## LG Electronics Portugal S.A.

Taguspark - Ed. Inovação I corpo I, Av. Jacques Delors n.3,  
 2740-122 Porto Salvo | Portugal



## CALIBRAÇÃO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Calibração de Cor                   | √ |
| H/W Calibration (True Color Finder) | √ |
| Controlo OSC**                      | √ |
| Dual Controller                     | √ |

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Inclinação Base (Ângulo)       | -5~25°                  |
| Rotação Ecrã (Ângulo)          | -15~+15°                |
| Regulação Altura (mm)          | 110                     |
| Tamanho VESA (mm)              | 100 x 100               |
| Cor                            | Branco                  |
| Dimensões sem Base (LxPxA, mm) | 896.4 x 394.4 x 110.1mm |
| Dimensões com Base (LxPxA, mm) | 896.4 x 483.9 x 306.8mm |
| Dimensões Caixa (LxPxA, mm)    | 1058 x 539 x 235mm      |
| Peso com Base (Kg)             | 10.5                    |
| Peso Embalagem (Kg)            | 14.3                    |

## ACESSÓRIOS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Transformador embutido | √             |
| Cabo de Alimentação    | √ branco 1.5m |
| D-Sub                  | -             |
| Cabo HDMI              | √ branco 1.5m |
| Cabo Display Port      | √ branco 1.5m |
| Cabo USB-C             | √ branco 1.5m |

## GARANTIA / EAN

|          |               |
|----------|---------------|
| Garantia | 3 Anos        |
| EAN      | 8806084903235 |

Call Center: +351 808 785 454 | Email: pt.cic@lge.com

\* A LG desresponsabiliza-se por algum eventual erro tipográfico presente nesta página

\*\*É necessário descarregar o software para ativar o On Screen Control